Panasonic

対応機種一覧表

ロゴ転送ソフトウェア

Logo Transfer Software

- 2022 年 9 月現在 -

本ソフトウェアを使用するにあたり、必要なプロジェクターへの設定項目、および使用できる機能がプロジェクターの機種によって異なります。以降の表でご確認のうえ、ご使用ください。

機種一覧

PT-D10000** 14
PT-D12000 11
PT-D4000 15
PT-D5000 12
PT-D5700 15
PT-D6000 12
PT-DS100XE** 12
PT-DS12K 8
PT-DS20K 8
PT-DS20K2 8
PT-DS8500 12
PT-DW100 11
PT-DW10000** 14
PT-DW105XEA* 12
PT-DW11K 8
PT-DW17K 8
PT-DW17K2 8
PT-DW5100 15
PT-DW530 13
PT-DW6300 12
PT-DW640 12
PT-DW730 12
PT-DW740 12
PT-DW750 8
PT-DW830 8
PT-DW8300 12
PT-DW90XE** 12
PT-DX100 8
PT-DX500 13
PT-DX610 12
PT-DX800 12
PT-DX810 12
PT-DX820 8
PT-DZ10K 8
PT-DZ110XE** 12
PT-DZ12000 11
PT-DZ13K 8
PT-DZ16K 8
PT-DZ16K2 8
PT-DZ21K 8
PT-DZ21K2 8
PT-DZ570 13
PT-DZ6700 12
PT-DZ6710 12
PT-DZ680 12
PT-DZ770 12
PT-DZ780 8
PT-DZ870 8
PT-DZ8700 12
PT-EW530 21
PT-EW540 18
PT-EW550 19
PT-EW551* 19
PT-EW630 21

（つづく）

“機種一覧” に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。
* の付いている機種は日本では販売していません。
** の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

機種一覧

（つづき）

PT-EW640 18
PT-EW650 19
PT-EW651* 19
PT-EW730 18
PT-EX12K 22
PT-EX16K 22
PT-EX500 21
PT-EX510* 18
PT-EX520* 19
PT-EX521* 19
PT-EX600 21
PT-EX610 18
PT-EX620 19
PT-EX621* 19
PT-EX800 18
PT-EZ57* 19
PT-EZ570 21
PT-EZ580 18
PT-EZ590 19
PT-EZ591* 19
PT-EZ770 18
PT-FRQ50 6
PT-FRQ60 6
PT-FRZ50 8
PT-FRZ55 8
PT-FRZ60* 8
PT-FW430 28
PT-FW530 19
PT-FX400 28
PT-FX500* 19
PT-FZ570 19
PT-LB1 32
PT-LB1V 32
PT-LB2 32
PT-LB2V 32
PT-LB3 32
PT-LB306* 17
PT-LB356* 16
PT-LB386* 16
PT-LB426 16
PT-LB75V 33
PT-LB78V 33
PT-LB90 33
PT-LB90NT 32
PT-LMW420 19
PT-LMW460 19
PT-LMX420 19
PT-LMX460 19
PT-LMZ420 19
PT-LMZ460 19
PT-LW25H 31
PT-LW336* 16
PT-LW376 16
PT-LX22* 31
PT-LX26* 31
PT-LX26H 31
PT-LX30H 31
PT-LZ370 30
PT-MW530 8
PT-MW630 8
PT-MW730 8
PT-MZ10K 8
PT-MZ13K 8
PT-MZ16K 8
PT-MZ570 8
PT-MZ670 8
PT-MZ680 8
PT-MZ770 8
PT-MZ780 8
PT-MZ880 8
PT-RCQ10 7
PT-RCQ80 7
PT-RQ13K 8
PT-RQ18K 5
PT-RQ22K 8
PT-RQ25K 5
PT-RQ32K 8
PT-RQ35K 5
PT-RQ50K 4
PT-RS11K 8
PT-RS20K 8
PT-RS30K 8
PT-RW330 10
PT-RW430 10
PT-RW620 8
PT-RW630 8
PT-RW730 8
PT-RW930 8
PT-RX110 8
PT-RZ120 8

（つづく）

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。
* の付いている機種は日本では販売していません。
** の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

機種一覧

（つづき）

PT-RZ12K 8
PT-RZ16K 8
PT-RZ17K 5
PT-RZ21K 8
PT-RZ24K 5
PT-RZ31K 8
PT-RZ34K 5
PT-RZ370 10
PT-RZ470 10
PT-RZ475 10
PT-RZ570 8
PT-RZ575 8
PT-RZ660 8
PT-RZ670 8
PT-RZ690 8
PT-RZ770 8
PT-RZ790* 8
PT-RZ870 8
PT-RZ890 8
PT-RZ970 8
PT-RZ990* 8
PT-ST10 32
PT-SW280A* 29
PT-SX300A* 29
PT-SX320A* 29
PT-TMW380 19
PT-TMX380 19
PT-TMZ400 19
PT-TW230 31
PT-TW231R 31
PT-TW380* 16
PT-TW381R 16
PT-TX350* 16
PT-TX440* 16
PT-VMW50 19
PT-VMW51 19
PT-VMW60* 19
PT-VMW61* 19
PT-VMZ40* 19
PT-VMZ41* 19
PT-VMZ50 19
PT-VMZ51 19
PT-VMZ51S* 19
PT-VMZ60 19
PT-VMZ61 19
PT-VMZ71 19
PT-VW330 27
PT-VW340* 24
PT-VW345N 24
PT-VW350* 24
PT-VW355N 24
PT-VW360 24
PT-VW430 25
PT-VW431D 26
PT-VW435N 25
PT-VW440 25
PT-VW530* 24
PT-VW535N 24
PT-VW540* 23
PT-VW545N 23
PT-VX400 27
PT-VX400NT 27
PT-VX405* 25
PT-VX406* 24
PT-VX41 27
PT-VX410* 24
PT-VX415N 24
PT-VX42* 24
PT-VX420* 24
PT-VX421* 24
PT-VX425N 24
PT-VX430 24
PT-VX45* 25
PT-VX46* 24
PT-VX50* 24
PT-VX500 25
PT-VX501* 25
PT-VX505N 25
PT-VX51* 23
PT-VX510 25
PT-VX60* 24
PT-VX600* 24
PT-VX605N 24
PT-VX61* 23
PT-VX610 23
PT-VX615N 23
PT-VZ470* 24
PT-VZ570* 24
PT-VZ575N 24
PT-VZ580* 23
PT-VZ585N 23
TH-D10000 14
TH-DW10000 14

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。
* の付いている機種は日本では販売していません。
** の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

■PT-RQ50K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ X ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度（bps）	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 2048 × 1080 ドット	
	色数	最大 16777216 色（24bit カラー）	新規作成（ビットマップをロード）時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-RQ35K / PT-RZ34K
■PT-RQ25K / PT-RQ18K / PT-RZ24K / PT-RZ17K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ EJ ／ X ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度（bps）	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1920 × 1200 ドット	
	色数	最大 16777216 色（24bit カラー）	新規作成（ビットマップをロード）時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-FRQ60
■PT-FRQ50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）、キャビネット色：B ／ W

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度（bps）	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1920 × 1080 ドット	
	色数	最大 16777216 色（24bit カラー）	新規作成（ビットマップをロード）時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-RCQ10 / PT-RCQ80

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ E ／ J ／ X ／（無記号）、レンズ有無：L ／（無記号）、
キャビネット色：B ／ W

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度（bps）	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1920 × 1200 ドット	
	色数	最大 16777216 色（24bit カラー）	新規作成（ビットマップをロード）時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-RQ32K / PT-RZ31K / PT-RS30K
■PT-RQ13K
■PT-RQ22K / PT-RZ21K / PT-RS20K
■PT-RZ12K / PT-RS11K
■PT-RZ16K
■PT-RZ990 / PT-RZ890 / PT-RZ790 / PT-RZ690
■PT-RZ120 / PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ870 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620
■PT-RZ670 / PT-RW630
■PT-FRZ60 / PT-FRZ50 / PT-FRZ55
■PT-RZ575 / PT-RZ570
■PT-DZ21K2 / PT-DS20K2 / PT-DW17K2 / PT-DZ16K2
■PT-DZ21K / PT-DS20K / PT-DW17K / PT-DZ16K
■PT-DZ13K / PT-DS12K / PT-DW11K / PT-DZ10K
■PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100
■PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820
■PT-MZ16K / PT-MZ13K / PT-MZ10K
■PT-MZ880 / PT-MZ780 / PT-MZ680
■PT-MZ770 / PT-MW730 / PT-MZ670 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ E ／ J ／ T ／ U ／ X ／（無記号）、レンズ有無：L ／（無記号）、キャビネット色：B ／ K ／ W ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-RZ475
■PT-RZ470 / PT-RW430
■PT-RZ370 / PT-RW330

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）、キャビネット色：K ／ W ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	×	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■PT-DZ12000 / PT-D12000 / PT-DW100

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	○	
	スタンバイ	○	ただしネットワークスタンバイがオフの場合は LAN 接続による転送はできません。
	クーリング中	○	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	○	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	2	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-DZ8700 / PT-DS8500 / PT-DW8300 / PT-DZ110XE / PT-DS100XE / PT-DW90XE / PT-DW105XEA
■PT-DZ770 / PT-DW740 / PT-DX810
■PT-DZ680 / PT-DW640 / PT-DX610
■PT-DZ6710 / PT-DZ6700 / PT-DW6300 / PT-D6000 / PT-D5000
■PT-DW730 / PT-DX800

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）、レンズ有無：L ／（無記号）、
キャビネット色：S ／ K ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	× *1	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: PT-DZ110XE、PT-DS100XE、PT-DW90XE、PT-DW105XEA、PT-DZ770、PT-DW740、PT-DX810 のみ LAN 接続できます。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-DZ570 / PT-DW530 / PT-DX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	通常 ALL、1 ～ 6 が使用可能です。
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■TH-DW10000 / TH-D10000 / PT-DW10000 / PT-D10000

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	○	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	○	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	○	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	2	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-D5700 / PT-D4000 / PT-DW5100

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ U ／（無記号）、レンズ有無：L ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-LB426 / PT-LB386 / PT-LB356 / PT-LW376 / PT-LW336
■PT-TW381R / PT-TW380 / PT-TX440 / PT-TX350

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ T ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-LW376、PT-LW336、PT-TW381R、PT-TW380 のみ背景色指定可能

■PT-LB306

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■PT-EZ770 / PT-EW730 / PT-EX800
■PT-EZ580 / PT-EW640 / PT-EX610 / PT-EW540 / PT-EX510

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ Z ／ T ／（無記号）、レンズ有無：L ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	× *1	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: PT-EZ770、PT-EW730、PT-EX800 のみ LAN 接続できます。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-EZ590 / PT-EW650 / PT-EW550 / PT-EX620 / PT-EX520 / PT-EZ57
■PT-EZ591 / PT-EW651 / PT-EW551 / PT-EX621 / PT-EX521
■PT-FZ570 / PT-FW530 / PT-FX500
■PT-VMZ71 / PT-VMZ61 / PT-VMZ51 / PT-VMZ51S / PT-VMZ41 / PT-VMW61 / PT-VMW51
■PT-LMZ460 / PT-LMZ420 / PT-LMW460 / PT-LMW420 / PT-LMX460 / PT-LMX420 / PT-TMZ400 / PT-TMW380 / PT-TMX380
■PT-VMZ60 / PT-VMZ50 / PT-VMZ40 / PT-VMW60 / PT-VMW50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット　仕向地：A ／ D ／ J ／ T ／（無記号）、レンズ有無：L ／（無記号）、
キャビネット色：B ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-EZ590、PT-EW650、PT-EW550、PT-EZ57、PT-EZ591、PT-EW651、PT-EW551、PT-FZ570、PT-FW530、PT-VMZ71、PT-VMZ61、PT-VMZ51、PT-VMZ51S、PT-VMZ41、PT-VMW61、PT-VMW51、PT-LMZ460、PT-LMZ420、PT-LMW460、PT-LMW420、PT-TMZ400、PT-TMW380、PT-VMZ60、PT-VMZ50、PT-VMZ40、PT-VMW60、PT-VMW50 のみ背景色指定可能

■PT-EZ570 / PT-EW630 / PT-EX600 / PT-EW530 / PT-EX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／ EP ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル、ネットワーク）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-EZ570、PT-EW630、PT-EW530 のみ背景色指定可能

■PT-EX16K
■PT-EX12K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法				備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続		×	
	シリアル接続		○	
		通信速度（bps）	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
		パリティ	NONE *1	
		プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 64	
電源状態	電源オン		×	
	スタンバイ		○	
	クーリング中		×	
	電源オン処理中		×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後		×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	×	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■PT-VZ585N / PT-VW545N / PT-VX615N
■PT-VZ580 / PT-VW540 / PT-VX610 / PT-VX61 / PT-VX51

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ J ／ K ／ K1 ／ T ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■PT-VZ575N / PT-VW535N / PT-VX605N
■PT-VZ570 / PT-VW530 / PT-VX600 / PT-VX406 / PT-VX46 / PT-VX60 / PT-VX50
■PT-VZ470
■PT-VW360 / PT-VX430
■PT-VW355N / PT-VX425N
■PT-VW350 / PT-VX420 / PT-VX421
■PT-VW345N / PT-VX415N
■PT-VW340 / PT-VX410 / PT-VX42

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：D ／ EA ／ J ／ T ／ Z ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	× *1	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *2	
	パリティ	NONE *2	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: PT-VX406、PT-VX46、PT-VW360、PT-VX430 のみ LAN 接続できます。
*2: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-VZ575N、PT-VW535N、PT-VZ570、PT-VW530、PT-VZ470、PT-VW360、PT-VW355N、PT-VW350、PT-VW345N、PT-VW340 のみ背景色指定可能

■PT-VW440 / PT-VX510
■PT-VW435N / PT-VW430 / PT-VX505N / PT-VX501 / PT-VX500 / PT-VX405 / PT-VX45

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ EP ／ KEA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法				備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続		× *1	
	シリアル接続		○	
		通信速度（bps）	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
		パリティ	NONE *2	
		プロジェクター ID	— *2	
電源状態	電源オン		×	
	スタンバイ		○（スタンバイモード：ネットワーク）	
	クーリング中		×	
	電源オン処理中		×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後		×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: PT-VX405、PT-VX45 のみ LAN 接続できます。
*2: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-VW440、PT-VW435N、PT-VW430 のみ背景色指定可能

■PT-VW431D

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ネットワーク）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■PT-VW330 / PT-VX400NT / PT-VX400
■PT-VX41

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／ EP ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法				備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続		×	
	シリアル接続		○	
		通信速度（bps）	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
		パリティ	NONE *1	
		プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン		×	
	スタンバイ		○（スタンバイモード：ネットワーク）	
	クーリング中		×	
	電源オン処理中		×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後		×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-VW330 のみ背景色指定可能

■PT-FW430 / PT-FX400

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■PT-SW280A / PT-SX320A / PT-SX300A

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-SW280A のみ背景色指定可能

■PT-LZ370

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■PT-LW25H / PT-LX30H / PT-LX26H / PT-LX26 / PT-LX22
■PT-TW231R / PT-TW230

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法				備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続		×	
	シリアル接続		○	
		通信速度（bps）	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
		パリティ	NONE *1	
		プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン		×	
	スタンバイ		○（スタンバイモード：ネットワーク）	
	クーリング中		×	
	電源オン処理中		×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中		×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後		×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-LW25H、PT-TW231R、PT-TW230 のみ背景色指定可能

■PT-LB90NT
■PT-LB3 / PT-LB2V / PT-LB2 / PT-LB1V / PT-LB1 / PT-ST10

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】　　○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	—	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	×	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■PT-LB90 / PT-LB78V / PT-LB75V

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。
※ 末尾のアルファベット　仕向地：E ／ EA ／ U ／（無記号）

【通信・転送】

○：可能　×：不可　—：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度（bps）	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	—*1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○（スタンバイモード：ノーマル）	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティーパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。
*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能　×：不可　—：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	—	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	×	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	