

## 対応機種一覧表

### ロゴ転送ソフトウェア

#### Logo Transfer Software

- 2022 年 12 月現在 -

本ソフトウェアを使用するにあたり、必要なプロジェクターへの設定項目、および使用できる機能がプロジェクターの機種によって異なります。以降の表でご確認のうえ、ご使用ください。

#### 機種一覧

|              |    |              |    |
|--------------|----|--------------|----|
| PT-D10000**  | 15 | PT-DX100     | 9  |
| PT-D12000    | 12 | PT-DX500     | 14 |
| PT-D4000     | 16 | PT-DX610     | 13 |
| PT-D5000     | 13 | PT-DX800     | 13 |
| PT-D5700     | 16 | PT-DX810     | 13 |
| PT-D6000     | 13 | PT-DX820     | 9  |
| PT-DS100XE** | 13 | PT-DZ10K     | 9  |
| PT-DS12K     | 9  | PT-DZ110XE** | 13 |
| PT-DS20K     | 9  | PT-DZ12000   | 12 |
| PT-DS20K2    | 9  | PT-DZ13K     | 9  |
| PT-DS8500    | 13 | PT-DZ16K     | 9  |
| PT-DW100     | 12 | PT-DZ16K2    | 9  |
| PT-DW10000** | 15 | PT-DZ21K     | 9  |
| PT-DW105XEA* | 13 | PT-DZ21K2    | 9  |
| PT-DW11K     | 9  | PT-DZ570     | 14 |
| PT-DW17K     | 9  | PT-DZ6700    | 13 |
| PT-DW17K2    | 9  | PT-DZ6710    | 13 |
| PT-DW5100    | 16 | PT-DZ680     | 13 |
| PT-DW530     | 14 | PT-DZ770     | 13 |
| PT-DW6300    | 13 | PT-DZ780     | 9  |
| PT-DW640     | 13 | PT-DZ870     | 9  |
| PT-DW730     | 13 | PT-DZ8700    | 13 |
| PT-DW740     | 13 | PT-EW530     | 22 |
| PT-DW750     | 9  | PT-EW540     | 19 |
| PT-DW830     | 9  | PT-EW550     | 20 |
| PT-DW8300    | 13 | PT-EW551*    | 20 |
| PT-DW90XE**  | 13 | PT-EW630     | 22 |

(つづく)

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応していません。

\* の付いている機種は日本では販売していません。

\*\* の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

## 機種一覧

(つづき)

|           |    |           |    |
|-----------|----|-----------|----|
| PT-EW640  | 19 | PT-LMW460 | 20 |
| PT-EW650  | 20 | PT-LMX420 | 20 |
| PT-EW651* | 20 | PT-LMX460 | 20 |
| PT-EW730  | 19 | PT-LMZ420 | 20 |
| PT-EX12K  | 23 | PT-LMZ460 | 20 |
| PT-EX16K  | 23 | PT-LW25H  | 32 |
| PT-EX500  | 22 | PT-LW336* | 17 |
| PT-EX510* | 19 | PT-LW376  | 17 |
| PT-EX520* | 20 | PT-LX22*  | 32 |
| PT-EX521* | 20 | PT-LX26*  | 32 |
| PT-EX600  | 22 | PT-LX26H  | 32 |
| PT-EX610  | 19 | PT-LX30H  | 32 |
| PT-EX620  | 20 | PT-LZ370  | 31 |
| PT-EX621* | 20 | PT-MW530  | 9  |
| PT-EX800  | 19 | PT-MW630  | 9  |
| PT-EZ57*  | 20 | PT-MW730  | 9  |
| PT-EZ570  | 22 | PT-MZ10K  | 9  |
| PT-EZ580  | 19 | PT-MZ11K  | 8  |
| PT-EZ590  | 20 | PT-MZ13K  | 9  |
| PT-EZ591* | 20 | PT-MZ14K  | 8  |
| PT-EZ770  | 19 | PT-MZ16K  | 9  |
| PT-FRQ50  | 7  | PT-MZ17K  | 8  |
| PT-FRQ60  | 7  | PT-MZ20K  | 8  |
| PT-FRZ50  | 9  | PT-MZ570  | 9  |
| PT-FRZ55  | 9  | PT-MZ670  | 9  |
| PT-FRZ60* | 9  | PT-MZ680  | 9  |
| PT-FW430  | 29 | PT-MZ770  | 9  |
| PT-FW530  | 20 | PT-MZ780  | 9  |
| PT-FX400  | 29 | PT-MZ880  | 9  |
| PT-FX500* | 20 | PT-RCQ10  | 8  |
| PT-FZ570  | 20 | PT-RCQ80  | 8  |
| PT-LB1    | 33 | PT-RQ13K  | 9  |
| PT-LB1V   | 33 | PT-RQ18K  | 6  |
| PT-LB2    | 33 | PT-RQ22K  | 9  |
| PT-LB2V   | 33 | PT-RQ25K  | 6  |
| PT-LB3    | 33 | PT-RQ32K  | 9  |
| PT-LB306* | 18 | PT-RQ35K  | 6  |
| PT-LB356* | 17 | PT-RQ50K  | 5  |
| PT-LB386* | 17 | PT-RS11K  | 9  |
| PT-LB426  | 17 | PT-RS20K  | 9  |
| PT-LB75V  | 34 | PT-RS30K  | 9  |
| PT-LB78V  | 34 | PT-RW330  | 11 |
| PT-LB90   | 34 | PT-RW430  | 11 |
| PT-LB90NT | 33 | PT-RW620  | 9  |
| PT-LMW420 | 20 | PT-RW630  | 9  |

(つづく)

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。

\* の付いている機種は日本では販売していません。

\*\* の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

## 機種一覧

(つづき)

|            |    |            |    |
|------------|----|------------|----|
| PT-RW730   | 9  | PT-VMZ51   | 20 |
| PT-RW930   | 9  | PT-VMZ51S* | 20 |
| PT-RX110   | 9  | PT-VMZ60   | 20 |
| PT-RZ120   | 9  | PT-VMZ61   | 20 |
| PT-RZ12K   | 9  | PT-VMZ71   | 20 |
| PT-RZ16K   | 9  | PT-VW330   | 28 |
| PT-RZ17K   | 6  | PT-VW340*  | 25 |
| PT-RZ21K   | 9  | PT-VW345N  | 25 |
| PT-RZ24K   | 6  | PT-VW350*  | 25 |
| PT-RZ31K   | 9  | PT-VW355N  | 25 |
| PT-RZ34K   | 6  | PT-VW360   | 25 |
| PT-RZ370   | 11 | PT-VW430   | 26 |
| PT-RZ470   | 11 | PT-VW431D  | 27 |
| PT-RZ475   | 11 | PT-VW435N  | 26 |
| PT-RZ570   | 9  | PT-VW440   | 26 |
| PT-RZ575   | 9  | PT-VW530*  | 25 |
| PT-RZ660   | 9  | PT-VW535N  | 25 |
| PT-RZ670   | 9  | PT-VW540*  | 24 |
| PT-RZ690   | 9  | PT-VW545N  | 24 |
| PT-RZ770   | 9  | PT-VX400   | 28 |
| PT-RZ790*  | 9  | PT-VX400NT | 28 |
| PT-RZ870   | 9  | PT-VX405*  | 26 |
| PT-RZ890   | 9  | PT-VX406*  | 25 |
| PT-RZ970   | 9  | PT-VX41    | 28 |
| PT-RZ990*  | 9  | PT-VX410*  | 25 |
| PT-ST10    | 33 | PT-VX415N  | 25 |
| PT-SW280A* | 30 | PT-VX42*   | 25 |
| PT-SX300A* | 30 | PT-VX420*  | 25 |
| PT-SX320A* | 30 | PT-VX421*  | 25 |
| PT-TMW380  | 20 | PT-VX425N  | 25 |
| PT-TMX380  | 20 | PT-VX430   | 25 |
| PT-TMZ400  | 20 | PT-VX45*   | 26 |
| PT-TW230   | 32 | PT-VX46*   | 25 |
| PT-TW231R  | 32 | PT-VX50*   | 25 |
| PT-TW380*  | 17 | PT-VX500   | 26 |
| PT-TW381R  | 17 | PT-VX501*  | 26 |
| PT-TX350*  | 17 | PT-VX505N  | 26 |
| PT-TX440*  | 17 | PT-VX51*   | 24 |
| PT-VMW50   | 20 | PT-VX510   | 26 |
| PT-VMW51   | 20 | PT-VX60*   | 25 |
| PT-VMW60*  | 20 | PT-VX600*  | 25 |
| PT-VMW61*  | 20 | PT-VX605N  | 25 |
| PT-VMZ40*  | 20 | PT-VX61*   | 24 |
| PT-VMZ41*  | 20 | PT-VX610   | 24 |
| PT-VMZ50   | 20 | PT-VX615N  | 24 |

(つづく)

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。

\* の付いている機種は日本では販売していません。

\*\* の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

|            |    |
|------------|----|
| PT-VZ470*  | 25 |
| PT-VZ570*  | 25 |
| PT-VZ575N  | 25 |
| PT-VZ580*  | 24 |
| PT-VZ585N  | 24 |
| TH-D10000  | 15 |
| TH-DW10000 | 15 |

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。

\* の付いている機種は日本では販売していません。

\*\* の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

## ■PT-RQ50K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / E / X / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |   | 備考 |
|---------------|-------------------------|---|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○ |    |
|               | シリアル接続                  | × |    |
|               | 通信速度 (bps)              | × |    |
|               | パリティ                    | × |    |
|               | プロジェクター ID              | × |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | × |    |
|               | スタンバイ                   | ○ |    |
|               | クーリング中                  | × |    |
|               | 電源オン処理中                 | × |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | — |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | — |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | — |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否                 | 備考                                                          |
|------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 2048 × 1080 ドット        |                                                             |
|      | 色数               | 最大 16777216 色 (24bit カラー) | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。                    |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                         |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式                  | 以下の形式には対応していません。<br>トップダウン、透過データ                            |
| 用途   | スタートアップ          | ○                         |                                                             |
|      | 無信号              | ○                         |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | —                         |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                         |                                                             |
|      | 背景色指定            | ○                         |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                         | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                         | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

## ■ PT-RQ35K / PT-RZ34K

## ■ PT-RQ25K / PT-RQ18K / PT-RZ24K / PT-RZ17K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / E / EJ / X / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |   | 備考 |
|---------------|-------------------------|---|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○ |    |
|               | シリアル接続                  | × |    |
|               | 通信速度 (bps)              | × |    |
|               | パリティ                    | × |    |
|               | プロジェクター ID              | × |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | × |    |
|               | スタンバイ                   | ○ |    |
|               | クーリング中                  | × |    |
|               | 電源オン処理中                 | × |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | — |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | — |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | — |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否                 | 備考                                                          |
|------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 1920 × 1200 ドット        |                                                             |
|      | 色数               | 最大 16777216 色 (24bit カラー) | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。                    |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                         |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式                  | 以下の形式には対応していません。<br>トップダウン、透過データ                            |
| 用途   | スタートアップ          | ○                         |                                                             |
|      | 無信号              | ○                         |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | —                         |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                         |                                                             |
|      | 背景色指定            | ○                         |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                         | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                         | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

## ■ PT-FRQ60

## ■ PT-FRQ50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / T / (無記号)、キャビネット色：B / W

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                 |    |
|               | シリアル接続                  | ×                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | ×                 |    |
|               | パリティ                    | ×                 |    |
|               | プロジェクター ID              | ×                 |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | —                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | —                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | —                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否                 | 備考                                                      |
|------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 1920 × 1080 ドット        |                                                         |
|      | 色数               | 最大 16777216 色 (24bit カラー) | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。                |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                         |                                                         |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式                  | 以下の形式には対応していません。トップダウン、透過データ                            |
| 用途   | スタートアップ          | ○                         |                                                         |
|      | 無信号              | ○                         |                                                         |
|      | セキュリティ画面         | —                         |                                                         |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                         |                                                         |
|      | 背景色指定            | ○                         |                                                         |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                         | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                         | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                  |

## ■ PT-MZ20K / PT-MZ17K / PT-MZ14K / PT-MZ11K

## ■ PT-RCQ10 / PT-RCQ80

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / E / EJ / J / X / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、  
キャビネット色：B / W

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                 |    |
|               | シリアル接続                  | ×                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | ×                 |    |
|               | パリティ                    | ×                 |    |
|               | プロジェクター ID              | ×                 |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | —                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | —                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | —                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否                 | 備考                                                          |
|------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 1920 × 1200 ドット        |                                                             |
|      | 色数               | 最大 16777216 色 (24bit カラー) | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。                    |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                         |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式                  | 以下の形式には対応していません。トップダウン、透過データ                                |
| 用途   | スタートアップ          | ○                         |                                                             |
|      | 無信号              | ○                         |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | —                         |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                         |                                                             |
|      | 背景色指定            | ○                         |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                         | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                         | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |



■ PT-RQ32K / PT-RZ31K / PT-RS30K  
 ■ PT-RQ13K  
 ■ PT-RQ22K / PT-RZ21K / PT-RS20K  
 ■ PT-RZ12K / PT-RS11K  
 ■ PT-RZ16K  
 ■ PT-RZ990 / PT-RZ890 / PT-RZ790 / PT-RZ690  
 ■ PT-RZ120 / PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ870 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620  
 ■ PT-RZ670 / PT-RW630  
 ■ PT-FRZ60 / PT-FRZ50 / PT-FRZ55  
 ■ PT-RZ575 / PT-RZ570  
 ■ PT-DZ21K2 / PT-DS20K2 / PT-DW17K2 / PT-DZ16K2  
 ■ PT-DZ21K / PT-DS20K / PT-DW17K / PT-DZ16K  
 ■ PT-DZ13K / PT-DS12K / PT-DW11K / PT-DZ10K  
 ■ PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100  
 ■ PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820  
 ■ PT-MZ16K / PT-MZ13K / PT-MZ10K  
 ■ PT-MZ880 / PT-MZ780 / PT-MZ680  
 ■ PT-MZ770 / PT-MW730 / PT-MZ670 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：A / D / E / J / T / U / X / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、キャビネット色：B / K / W / (無記号)

#### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                  |    |
|               | シリアル接続                  | ○                  |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |    |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                  |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル)  |    |
|               | クーリング中                  | ×                  |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                  |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

**【ロゴデータ】**

○：可能    ×：不可    —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否         | 備考                                                          |
|------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ（横×縦）         | 最大 1024 × 768 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色             | 新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。           |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                 |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式          |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                 |                                                             |
|      | 無信号              | ○                 |                                                             |
|      | セキュリティー画面        | ○                 |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                 | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                 |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                 | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                 | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

■ PT-RZ475  
■ PT-RZ470 / PT-RW430  
■ PT-RZ370 / PT-RW330

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)、キャビネット色：K / W / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                  |    |
|               | シリアル接続                  | ○                  |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |    |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                  |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル)  |    |
|               | クーリング中                  | ×                  |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                  |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | ×                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

## ■ PT-DZ12000 / PT-D12000 / PT-DW100

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考                                       |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                  |                                          |
|               | シリアル接続                  | ○                  |                                          |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |                                          |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |                                          |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |                                          |
| 電源状態          | 電源オン                    | ○                  |                                          |
|               | スタンバイ                   | ○                  | ただしネットワークスタンバイがオフの場合は LAN 接続による転送はできません。 |
|               | クーリング中                  | ○                  |                                          |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |                                          |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |                                          |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |                                          |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ○                  |                                          |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                          |
|------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 640 × 200 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。         |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 2                |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                             |
|      | 無信号              | ○                |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | ○                |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

■ PT-DZ8700 / PT-DS8500 / PT-DW8300 / PT-DZ110XE / PT-DS100XE / PT-DW90XE / PT-DW105XEA  
 ■ PT-DZ770 / PT-DW740 / PT-DX810  
 ■ PT-DZ680 / PT-DW640 / PT-DX610  
 ■ PT-DZ6710 / PT-DZ6700 / PT-DW6300 / PT-D6000 / PT-D5000  
 ■ PT-DW730 / PT-DX800

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、  
キャビネット色：S / K / (無記号)

#### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | × *1               |    |
|               | シリアル接続                  | ○                  |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |    |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                  |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル)  |    |
|               | クーリング中                  | ×                  |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                  |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: PT-DZ110XE、PT-DS100XE、PT-DW90XE、PT-DW105XEA、PT-DZ770、PT-DW740、PT-DX810 のみ LAN 接続できます。

#### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                          |
|------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 640 × 200 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。         |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                             |
|      | 無信号              | ○                |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | ○                |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

## ■ PT-DZ570 / PT-DW530 / PT-DX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考                    |
|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                  |                       |
|               | シリアル接続                  | ○                  |                       |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |                       |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |                       |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        | 通常 ALL、1 ~ 6 が使用可能です。 |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                  |                       |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル)  |                       |
|               | クーリング中                  | ×                  |                       |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |                       |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |                       |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |                       |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                  |                       |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否         | 備考                                                          |
|------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 1024 × 768 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色             | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。         |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                 |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式          |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                 |                                                             |
|      | 無信号              | ○                 |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | ○                 |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                 | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                 |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                 | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                 | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

## ■ TH-DW10000 / TH-D10000 / PT-DW10000 / PT-D10000

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                  |    |
|               | シリアル接続                  | ○                  |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |    |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ○                  |    |
|               | スタンバイ                   | ○                  |    |
|               | クーリング中                  | ○                  |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ○                  |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                          |
|------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 640 × 200 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。         |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 2                |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                             |
|      | 無信号              | ○                |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | ○                |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

## ■ PT-D5700 / PT-D4000 / PT-DW5100

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                  |    |
|               | シリアル接続                  | ○                  |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |    |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                  |    |
|               | スタンバイ                   | ○                  |    |
|               | クーリング中                  | ×                  |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                  |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                          |
|------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 640 × 200 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。         |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                             |
|      | 無信号              | ○                |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | ○                |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |



## ■ PT-LB426 / PT-LB386 / PT-LB356 / PT-LW376 / PT-LW336

## ■ PT-TW381R / PT-TW380 / PT-TX440 / PT-TX350

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / T / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 6        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

\*1: PT-LW376、PT-LW336、PT-TW381R、PT-TW380 のみ背景色指定可能

## ■ PT-LB306

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：(無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ～ 6        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

■ PT-EZ770 / PT-EW730 / PT-EX800

■ PT-EZ580 / PT-EW640 / PT-EX610 / PT-EW540 / PT-EX510

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / Z / T / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | × *1               |    |
|               | シリアル接続                  | ○                  |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |    |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                  |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル)  |    |
|               | クーリング中                  | ×                  |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                  |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: PT-EZ770、PT-EW730、PT-EX800 のみ LAN 接続できます。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否         | 備考                                                          |
|------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 1024 × 768 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色             | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。         |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                 |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式          |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                 |                                                             |
|      | 無信号              | ○                 |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | ○                 |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                 | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                 |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                 | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                 | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |

■ PT-EZ590 / PT-EW650 / PT-EW550 / PT-EX620 / PT-EX520 / PT-EZ57  
 ■ PT-EZ591 / PT-EW651 / PT-EW551 / PT-EX621 / PT-EX521  
 ■ PT-FZ570 / PT-FW530 / PT-FX500  
 ■ PT-VMZ71 / PT-VMZ61 / PT-VMZ51 / PT-VMZ51S / PT-VMZ41 / PT-VMW61 / PT-VMW51  
 ■ PT-LMZ460 / PT-LMZ420 / PT-LMW460 / PT-LMW420 / PT-LMX460 / PT-LMX420 / PT-TMZ400 / PT-TMW380 / PT-TMX380  
 ■ PT-VMZ60 / PT-VMZ50 / PT-VMZ40 / PT-VMW60 / PT-VMW50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：A / D / J / T / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、キャビネット色：B / (無記号)

#### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                    | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                  |    |
|               | シリアル接続                  | ○                  |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200, 38400 |    |
|               | パリティ                    | NONE, ODD, EVEN    |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                  |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル)  |    |
|               | クーリング中                  | ×                  |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                  |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                  |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                  |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

**【ロゴデータ】**

○：可能    ×：不可    —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                |
|------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ（横×縦）         | 1024 × 768 ドットのみ |                                                   |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                   |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                   |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                   |
|      | 無信号              | ○                |                                                   |
|      | セキュリティー画面        | —                |                                                   |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                   |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                   |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                   |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                   |

\*1: PT-EZ590、PT-EW650、PT-EW550、PT-EZ57、PT-EZ591、PT-EW651、PT-EW551、PT-FZ570、PT-FW530、PT-VMZ71、PT-VMZ61、PT-VMZ51、PT-VMZ51S、PT-VMZ41、PT-VMW61、PT-VMW51、PT-LMZ460、PT-LMZ420、PT-LMW460、PT-LMW420、PT-TMZ400、PT-TMW380、PT-VMZ60、PT-VMZ50、PT-VMZ40、PT-VMW60、PT-VMW50 のみ背景色指定可能

## ■ PT-EZ570 / PT-EW630 / PT-EX600 / PT-EW530 / PT-EX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / EP / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                          | 備考                                                             |
|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                        |                                                                |
|               | シリアル接続                  | ○                        |                                                                |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200              | AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。<br>AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。 |
|               | パリティ                    | NONE *1                  |                                                                |
|               | プロジェクター ID              | — *1                     |                                                                |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                        |                                                                |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル、ネットワーク) |                                                                |
|               | クーリング中                  | ×                        |                                                                |
|               | 電源オン処理中                 | ×                        |                                                                |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                        |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                        |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                        |                                                                |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

\*1: PT-EZ570、PT-EW630、PT-EW530 のみ背景色指定可能

■ PT-EX16K  
■ PT-EX12K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |             | 備考                                                             |
|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×           |                                                                |
|               | シリアル接続                  | ○           |                                                                |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200 | AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。<br>AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。 |
|               | パリティ                    | NONE *1     |                                                                |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 64 |                                                                |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×           |                                                                |
|               | スタンバイ                   | ○           |                                                                |
|               | クーリング中                  | ×           |                                                                |
|               | 電源オン処理中                 | ×           |                                                                |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×           |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×           |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×           |                                                                |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ×                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

■ PT-VZ585N / PT-VW545N / PT-VX615N  
 ■ PT-VZ580 / PT-VW540 / PT-VX610 / PT-VX61 / PT-VX51

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / K / K1 / T / （無記号）

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ○                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 6        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否         | 備考                                                          |
|------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 最大 1024 × 768 ドット |                                                             |
|      | 色数               | 191 色             | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。         |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                 |                                                             |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式          |                                                             |
| 用途   | スタートアップ          | ○                 |                                                             |
|      | 無信号              | ○                 |                                                             |
|      | セキュリティ画面         | —                 |                                                             |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                 | 左上隅画素の色を透過色にします。                                            |
|      | 背景色指定            | ○                 |                                                             |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ○                 | 拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。<br>ただしパネル解像度を超える指定はできません。 |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ○                 | 映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。                                      |



■ PT-VZ575N / PT-VW535N / PT-VX605N  
 ■ PT-VZ570 / PT-VW530 / PT-VX600 / PT-VX406 / PT-VX46 / PT-VX60 / PT-VX50  
 ■ PT-VZ470  
 ■ PT-VW360 / PT-VX430  
 ■ PT-VW355N / PT-VX425N  
 ■ PT-VW350 / PT-VX420 / PT-VX421  
 ■ PT-VW345N / PT-VX415N  
 ■ PT-VW340 / PT-VX410 / PT-VX42

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / EA / J / T / Z / （無記号）

#### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | × *1              |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *2           |    |
|               | パリティ                    | NONE *2           |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 6        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: PT-VX406、PT-VX46、PT-VW360、PT-VX430 のみ LAN 接続できます。

\*2: この値を変更することはできません。

#### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

\*1: PT-VZ575N、PT-VW535N、PT-VZ570、PT-VW530、PT-VZ470、PT-VW360、PT-VW355N、PT-VW350、PT-VW345N、PT-VW340 のみ背景色指定可能

# ■ PT-VW440 / PT-VX510

# ■ PT-VW435N / PT-VW430 / PT-VX505N / PT-VX501 / PT-VX500 / PT-VX405 / PT-VX45

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / EP / KEA / U / （無記号）

## 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                     | 備考                                                             |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | × *1                |                                                                |
|               | シリアル接続                  | ○                   |                                                                |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200         | AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。<br>AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。 |
|               | パリティ                    | NONE *2             |                                                                |
|               | プロジェクター ID              | — *2                |                                                                |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                   |                                                                |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ネットワーク) |                                                                |
|               | クーリング中                  | ×                   |                                                                |
|               | 電源オン処理中                 | ×                   |                                                                |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                   |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                   |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                   |                                                                |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: PT-VX405、PT-VX45 のみ LAN 接続できます。

\*2: この値を変更することはできません。

## 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

\*1: PT-VW440、PT-VW435N、PT-VW430 のみ背景色指定可能

## ■PT-VW431D

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                     | 備考 |
|---------------|-------------------------|---------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                   |    |
|               | シリアル接続                  | ○                   |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1             |    |
|               | パリティ                    | NONE *1             |    |
|               | プロジェクター ID              | — *1                |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                   |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ネットワーク) |    |
|               | クーリング中                  | ×                   |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                   |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                   |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                   |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                   |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

# ■ PT-VW330 / PT-VX400NT / PT-VX400 ■ PT-VX41

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / EP / （無記号）

## 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                     | 備考                                                             |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                   |                                                                |
|               | シリアル接続                  | ○                   |                                                                |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200         | AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。<br>AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。 |
|               | パリティ                    | NONE *1             |                                                                |
|               | プロジェクター ID              | — *1                |                                                                |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                   |                                                                |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ネットワーク) |                                                                |
|               | クーリング中                  | ×                   |                                                                |
|               | 電源オン処理中                 | ×                   |                                                                |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                   |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                   |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                   |                                                                |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

## 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

\*1: PT-VW330 のみ背景色指定可能

## ■ PT-FW430 / PT-FX400

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 6        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | ○                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                | 左上隅画素の色を透過色にします。                                    |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

# ■ PT-SW280A / PT-SX320A / PT-SX300A

## 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 ー：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ～ 6        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

## 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 ー：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | ー                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

\*1: PT-SW280A のみ背景色指定可能

## ■PT-LZ370

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | ALL, 1 ~ 6        |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 191 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | ○                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ○                | 左上隅画素の色を透過色にします。                                    |
|      | 背景色指定            | ○                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

■ PT-LW25H / PT-LX30H / PT-LX26H / PT-LX26 / PT-LX22  
 ■ PT-TW231R / PT-TW230

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / （無記号）

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                     | 備考                                                             |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                   |                                                                |
|               | シリアル接続                  | ○                   |                                                                |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600, 19200         | AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。<br>AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。 |
|               | パリティ                    | NONE *1             |                                                                |
|               | プロジェクター ID              | — *1                |                                                                |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                   |                                                                |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ネットワーク) |                                                                |
|               | クーリング中                  | ×                   |                                                                |
|               | 電源オン処理中                 | ×                   |                                                                |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                   |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                   |                                                                |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                   |                                                                |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | ○                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ○ *1             |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

\*1: PT-LW25H、PT-TW231R、PT-TW230 のみ背景色指定可能



## ■ PT-LB90NT

## ■ PT-LB3 / PT-LB2V / PT-LB2 / PT-LB1V / PT-LB1 / PT-ST10

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / （無記号）

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | — *1              |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | —                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ×                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |

## ■ PT-LB90 / PT-LB78V / PT-LB75V

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

### 【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 条件／状態／方法      |                         |                   | 備考 |
|---------------|-------------------------|-------------------|----|
| プロジェクターとの接続方法 | LAN 接続                  | ×                 |    |
|               | シリアル接続                  | ○                 |    |
|               | 通信速度 (bps)              | 9600 *1           |    |
|               | パリティ                    | NONE *1           |    |
|               | プロジェクター ID              | — *1              |    |
| 電源状態          | 電源オン                    | ×                 |    |
|               | スタンバイ                   | ○ (スタンバイモード：ノーマル) |    |
|               | クーリング中                  | ×                 |    |
|               | 電源オン処理中                 | ×                 |    |
| セキュリティパスワード設定 | オンかつスタンバイ状態             | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中 | ×                 |    |
|               | オンかつ電源オン直後のパスワード入力後     | ×                 |    |

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

\*1: この値を変更することはできません。

### 【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

| 項目   | 機能               | 制限事項／対応可否        | 備考                                                  |
|------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ロゴ   | サイズ (横×縦)        | 1024 × 768 ドットのみ |                                                     |
|      | 色数               | 192 色            | 新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。 |
|      | ユーザーロゴとして指定できる個数 | 1                |                                                     |
|      | ファイル形式           | ビットマップ形式         |                                                     |
| 用途   | スタートアップ          | ○                |                                                     |
|      | 無信号              | —                |                                                     |
|      | セキュリティ画面         | —                |                                                     |
| 画面効果 | 透過色指定            | ×                |                                                     |
|      | 背景色指定            | ×                |                                                     |
| 拡大   | プロジェクター側での表示拡大機能 | ×                |                                                     |
| 表示位置 | 任意の位置に表示する       | ×                |                                                     |