

WR-DX350 バージョンアップ手順書

変更内容と注意事項

本バージョン(MCU:V1.03R00)の変更内容は、リリースノートを参照してください。

■バージョンアップの対象と最新バージョン

品名/品番	MCU	DSP
デジタルミキサー (WR-DX350)	V1.03R00	対象外

■バージョンアップ目安時間

機種	バージョンアップ対象	目安時間
デジタルミキサー (WR-DX350)	MCU	約 10 分/台

バージョンアップ実施手順

バージョンアップの作業は、以下の操作手順で実施します。

1. ファームウェアを格納した USB メモリを本体に接続します。
2. 本体をバージョンアップモードで起動します。
バージョンアップモードの起動方法については、本資料の 5 ページ以降を参照してください。
3. デジタルミキサーのバージョンアップを行います。
バージョンアップ方法については、本資料の 5 ページ以降を参照してください。
4. バージョン情報を確認します。
機器のファームウェアのバージョンが下表の通りであれば、バージョンアップは終了です。

品名/品番	MCU	DSP
デジタルミキサー (WR-DX350)	V1.03R00	対象外

重要

バージョンアップ中に、下記の行為を行なうとバージョンアップに失敗します。

これらの行為は行なわないようお願い致します。

- ・電源断
- ・USB メモリの挿抜

バージョンアップ中に上記の行為を行なった場合、デジタルミキサーを再起動し再度バージョンアップを行なってください。

■ USB メモリによるバージョンアップ

I. バージョンアップシステムの準備

作業には、以下のものが必要となります。

- USB メモリ (USB 2.0 以上)
フォーマットは FAT32
- デジタルミキサー(WR-DX350)
- 新しいファームウェア
デジタルミキサー用 : DX350_FW

新しいファームウェアはフォルダ内に同梱しております。

フォルダの名称やフォルダの中身は変更しないでください。

■ USB メモリへのファームウェア格納方法について


USB メモリのルートフォルダに、「DX350_FW」のフォルダを解凍した状態で格納してください。



名前	更新日時	種類	サイズ
DX350_DSP01_v1_01r000.BIN	2020/08/28 17:10	BIN ファイル	151 KB
DX350_DSP02_v1_01r000.BIN	2020/10/14 8:30	BIN ファイル	151 KB
DX350_DSP03_v1_01r000.BIN	2020/10/16 17:19	BIN ファイル	151 KB
DX350_DSP04_v1_01r000.BIN	2020/07/30 20:25	BIN ファイル	151 KB
DX350_DSP05_v1_01r000.BIN	2020/10/14 8:31	BIN ファイル	151 KB
DX350_MCU01_v1_03r000.BIN	2024/02/29 13:52	BIN ファイル	1,047 KB
DX350_MCU02_v1_03r000.BIN	2020/10/14 8:31	BIN ファイル	104 KB
DX350_MCU03_v1_03r000.BIN	2020/08/06 9:50	BIN ファイル	21 KB
DX350_MCU04_v1_03r000.BIN	2020/08/06 9:50	BIN ファイル	21 KB
DX350_MCU05_v1_03r000.BIN	2022/11/28 10:49	BIN ファイル	1,600 KB

Ⅱ.バージョン情報の確認

1. WR-DX350 を起動し、起動画面を確認します。



下記より前のバージョンの場合、バージョンアップが必要です。


品名/品番	MCU	DSP
デジタルミキサー (WR-DX350)	V1.03R00	対象外

Ⅲ. デジタルミキサーのバージョンアップの実施


1. バージョンアップするファームウェアを格納した USB メモリを WR-DX350 に接続します。
2. WR-DX350 をバージョンアップモードで起動します。
SENDS&MASTER 部の 16SW と、MASTER チャンネルの ACC SW を同時に押しながら電源を ON してください。




3. バージョンアップモードで起動すると、以下の画面が表示されます。「Yes」を押してください。





4. 「DX350 Firmware」を押してください。



5. USBメモリにあるDX350_FWフォルダが読み込まれます。「UPDATE」を押してください。



6. バージョンアップ開始の確認画面が表示されます。「Yes」を押してください。



バージョンアップは約 10 分で完了します。完了すると、WR-DX350 が再起動します。

重要

バージョンアップ中に、下記の行為を行なうとバージョンアップに失敗します。


これらの行為は行なわないようお願い致します。

- ・電源断
- ・USB メモリの挿抜

バージョンアップ中に上記の行為を行なった場合、デジタルミキサーを再起動し再度バージョンアップを行なってください。

IV. バージョンアップ完了確認

必要となるファームウェアのバージョンアップが完了したら、バージョンの確認を行います。



起動画面で表示されるバージョンが、1.03R00 に更新されていれば、バージョンアップは完了です。

バージョン情報が変わっていない場合は、対象のファームウェアの再バージョンアップをしてください。