

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■Let'snote F8主な仕様

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 品番 | 非接触ICカードリーダー内蔵モデル(光学式ドライブ非内蔵/モデム非内蔵) | |
| | CF-F8GWTAAS | |
| | WXGA+ | |
| | 無線LAN内蔵 | |
| OS*1 | Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (32ビット) (XPダウングレードサービス済み)*2 | |
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサ SP9400 2次キャッシュメモリ*3 6 MB、動作周波数 2.40 GHz、フロントサイドバス 1066 MHz | |
| チップセット | モバイルインテル® GS 45 Express チップセット | |
| メインメモリ*3 | 標準 2 GB DDR2 SDRAM(最大 4 GB)*4 空きスロット1 | |
| ビデオメモリ*3 | 最大 1024MB (メインメモリと共用)*5 | |
| ハードディスクドライブ*6 | 250 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD) | |
| 表示方式 | 14.1型TFTカラー液晶WXGA+ (1440×900ドット) | |
| | 内部LCD表示 | 1440×900ドット:約1677万色*7 |
| | 外部ディスプレイ表示*8 | 800×600ドット、1024×768ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1400×1050ドット、1440×900ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット:約1677万色 |
| | 本体+外部ディスプレイ同時表示*8 | 800×600ドット、1024×768ドット、1280×768ドット、1440×900ドット:約1677万色*7 |
| 無線LAN**9*10 | インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠、IEEE802.11nドラフト2.0準拠 (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) | |
| LAN**11*12 | 1000BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T | |
| サウンド機能 | PCM音源(16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー | |
| セキュリティチップ | TPM(TCG V1.2準拠)*13 | |
| Felicaポート | 搭載 | |
| カードスロット | PCカードスロット(TYPE II)X1スロット (CardBus対応、許容電流3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット*14X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応) | |
| 拡張メモリスロット | DDR2 200ピン SO-DIMMX1スロット(1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)*15 | |
| インターフェース | USB ポートX 3 (USB2.0X3)*16、LAN コネクター (RJ-45)*11、外部ディスプレイコネクター (アナログRGB ミニDsub 15 ピン)、ミニポートリブリークコネクター (専用78ピン)*17、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応))*18、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3) | |
| キーボード/ポインティングデバイス | OADG準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(一部キーを除く) / ホイールパッド | |
| 電源 | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz)、出力:DC16V、5.0A (電源コードは100 V専用)*19、バッテリーパック(ECO)無効時 | |
| バッテリー | 駆動時間*20 | 約9時間(エコノミーモード(ECO)無効時) |
| | 充電時間*21 | 約5時間(電源オフ時)、約6.5時間(電源オン時) |
| 消費電力/エネルギー消費効率/達成率*22 | 最大約80 W*23 / 2007年度基準 区分 0.00018 ♪AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:48 W | |
| 外形寸法 | 幅326 mm×奥行251 mm×高さ25.5 mm/48.5 mm (前部/後部) 突起部除く | |
| 質量*24 | パソコン本体 | 約1.56kg (付属のバッテリーパック(約0.32kg) 装着時) |
| | ACアダプター | 約0.29kg (電源コード(約0.06kg) 除く) |
| 使用環境条件 | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと) | |
| 導入済みソフトウェア*1 | Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、DirectX 9.0c、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5、ネットセレクター、ホイールパッドユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ズームビューア*25、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ*25、フォントサイズ拡大ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ*25、エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Wireless Manager mobile edition 5.5*26、Infinote TPM Professional Package V3.5 SP1*25、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ*25、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー*25、USBキーボードヘルパー*25、USBマウスヘルパー*25、無線接続無効ユーティリティ*25、i-フィルター 5.0 (30日お試し版)*25 | |
| 付属品 | プロダクトリカバリー-DVD-ROM2枚 (Windows Vista用/Windows XP用)*29、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等 | |

*1 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本製品に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。*2 年間25回以上購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入されたお客様に権利であるOSのダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。*3 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。*4 メインメモリと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4 GB ~ 3.5 GB)。Windows Vistaの場合、ウェルカムセンターの画面などでは4 GBと表示されますが、これは搭載されているメモリーサイズを示しています。*5 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。*6 ハードディスクドライブ容量は1 GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。*7 グラフィックアクセラレーターへのディスプレイ機能により実現。*8 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。*9 有効距離は802.11b/g/n (2.4GHz) 見通し50 m、802.11a/802.11n(5GHz) 見通し30 mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。*10 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がONの状態でご本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11nドラフト2.0準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。*11 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。*12 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。*13 お使いになるにはInfinote TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。*14 High Speed Mode対応。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。*15 RAMモジュールを増設する際は、DDR2対応の200ピンSO-DIMMであることをご確認ください。172ピンおよび214ピンのマイクロDIMMは使用できません。*16 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。*17 ミニポートリブリークコネクターCF-VEBU05BU (別売り) は使用できません。*18 コンデンサー型マイクホンをお使いください。*19 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。*20 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。*21 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。*22 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、50%以上AAA、20%以上500%未満AA、100%以上200%未満Aです。*23 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.7W、*24 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。*25 使用時にセットアップする必要があります。*26 当社製液晶プロジェクター (TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LW80NT) とワイヤレス接続をするときに使います。内蔵の無線LANで接続できます。*27 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。*28 修復領域(WinRE)上で実行するユーティリティ(Windows XPの場合はプロダクトリカバリー-DVD-ROMから実行してください)。*29 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XPダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。*一般的にWindows Vista、DOS/V用版と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。*PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD(CF-VFUDU03U)のご使用をお勧めします。

■オプション

| 品名 | 品番 | 希望小売価格 |
|--|--------------|------------------------|
| バッテリーパック*1 (同等品を本体に標準添付) ・質量:約320g 外部FDD**2 (USB接続) ・3.5型3モード対応 (1.44 MB*3/1.2 MB*3/720 KB*4)*5 | CF-VZSU56U | 26,250円 (税抜25,000円) |
| ミニポートリブリークコネクター | CF-VEBU08U | 21,000円 (税抜20,000円) |
| RAMモジュール-1 GB (200ピン SO-DIMM PC2-5300/DDR2 SDRAM)*6 | CF-BAK1024U | オープン価格 |
| RAMモジュール-2 GB (200ピン SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM)*7 | CF-BA2048U | オープン価格 |
| ACアダプター (同等品を本体に標準添付) ・質量:約290g ・電源コード(約60g)付属 | CF-AA6502AJS | 10,500円 (税抜10,000円) |

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。*2 2台同時に使用できません。*3 フロッピーディスクドライブ容量は1 MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。*4 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。
*5 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。*6 PC2-4200の動作可。*7 PC2-5300での動作可。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。


〔推奨品〕株式会社 パナフロン WZR-AGL300NH



このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。



Wi-Fi CERTIFIEDはWi-Fi Allianceの認定マークです。



R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。

