

■TOUGHPAD FZ-B2の主な仕様

品番	標準モデル		NTTドコモ対応 ワイヤレスWANモデル
	FZ-B2D500GAJ		FZ-B2D500JAJ
OS	Android™ 6.0		
CPU	インテル® Atom™ x5-Z8550 プロセッサ 1.44 GHz (キャッシュ2MB*1、最大2.40 GHz)		
メインメモリー*1*2	2 GB LPDDR3 SDRAM		
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス400(CPUに内蔵)		
ストレージ*3	eMMC 32 GB		
表示方式	7型 WXGA (1280×800ドット) (16:10) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理、手袋、水滴対応)、最小輝度 約2 cd/m²/最大輝度 約500 cd/m²(平均)		
位置測位	GPS、GLONASS		
無線LAN*4	Intel® Dual Band Wireless-AC 8260、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠*5		
ワイヤレスWAN	—	ワイヤレスWAN モジュール内蔵(LTE対応)*6	
LAN	—		
Bluetooth*7	Bluetooth v4.2 (Class1)		
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー		
セキュリティ	—		
カードスロット	microSD メモリーカードスロット*8		ドコモmini UIMカードスロット(microサイズ)
おもなインターフェース	USB 3.1 Type-C ポート*9×1、USB3.0 Type-A ポート*10×1、拡張バスコネクタ(クレードル接続用)		
キーボード	—		
音声	マイク入力・オーディオ出力(ヘッドセットミニジャックM3.5)*11		
ポインティングデバイス	静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、水滴モード時は2フィンガー対応)		
カメラ	フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:800万画素		
センサー	照度、地磁気、ジャイロ、加速度		
電源	ACアダプター*12	入力:AC100 V~240 V(50 Hz/60 Hz)、出力:DC16 V、3.75 A(電源コードは100 V専用)	
	バッテリーパック	7.2 V(リチウムイオン)、公称容量3220 mAh / 定格容量3050 mAh	
バッテリー	駆動時間*13	約8時間*14	約7時間*14
	充電時間*15	約2.5時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)	
消費電力*16	最大約60 W		
外形寸法(突起部除く)	幅202.7 mm×奥行132 mm×厚み18 mm		
本体質量*17	約540 g	約550 g	
頑丈性能*18	耐落下:150cm(非動作時、6方向)、防塵・防滴:IP65準拠、耐振動:MIL-STD-810G準拠		
使用環境条件*19	温度:-10℃~50℃(IEC60068-2-1,2)、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)		
無償保証	3年間 引き取り保守(オンサイト修理は対象外)		
エネルギー消費効率/達成率	対象外		
環境	PCグリーンラベル:対象外、グリーン購入:対象外		
付属品	ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等		

*上記の商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1 GB=1,073,741,824バイト。※2 メモリーの増設はできません。※3 ストレージの容量は1 GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※4 通信距離は2.4GHz帯(11b/g/n)チャンネルで見通し約50m、5GHz帯(11a/n/ac)チャンネルで見通し約30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。※5 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオン時の状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。5.47GHz~5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されていません。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※6 受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、NTTドコモとの契約およびデータプランに対応したプロバイダーとの利用契約が必要です。FOMA®カードで本機のワイヤレスWAN機能を使用することはできません。※7 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※8 容量2GBまでの当社製microSDメモリーカード、容量32GBまでの当社製microSDHCメモリーカードの動作を確認済み。microSDXCには非対応。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※9 USB 3.1 Gen 1 となります。USB PD、Display Port、Thunderboltはサポートしていません。USB 3.1 Type-C 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※10 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※11 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。※12 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※13 バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。※14 弊社独自基準での測定結果。ディスプレイ輝度150cd/m²、無線LAN経由でWebサイトの閲覧を20秒間隔で行った場合。動作環境・システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。※15 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※16 タブレットの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはタブレット本体で約0.9 Wの電力を消費します。ACアダプターをタブレット本体に接続していても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。※17 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※18 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・耐環境性能は無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。※19 高温環境・低温環境で使用する場合、直接触れないでください。高温環境・低温環境で使用する場合、周辺機器の一部は正常に動作しない場合があります。周辺機器の使用環境条件を確認してください。高温環境で継続的に使用すると製品寿命が短くなります。このような環境での使用は避けてください。低温環境で使用する場合、起動に時間がかかったり、バッテリー駆動時間が短くなったりすることがあります。

●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。)
※ハンドストラップ、スタライラスペンは本体に同梱されてませんのでご注意ください。

品名	品番	希望小売価格(税抜)
クレードル(簡易版)	FZ-VEBM11AU	オープン価格*3
回転式ハンドストラップ	FZ-VSTM12U	オープン価格*3
ハンドストラップ	FZ-VSTM11U	オープン価格*3
シールドケース	FZ-VNSM12U	オープン価格*3
スタライラスペン	FZ-VNPM12AU	オープン価格*3
保護フィルム	FZ-VPFM11U	オープン価格*3
バッテリーチャージャー(4連立)*4	FZ-VCBM11U	24,000円
バッテリーパック*1*5	FZ-VZSU94JS	10,000円
バッテリーパック(L)*5	FZ-VZSU95JS	15,000円
ACアダプター*1	CF-AA6373AJS	10,000円
・質量:約190 g・電源コード(約60 g)付属*2		
ACアダプター (バッテリーチャージャー FZ-VCBM11U用)	CF-AA5713AJS	10,000円
・質量:約400 g・電源コード付属*2		
カーマウンター	FZ-WEBM13US	オープン価格*3

※1 同等品を本体に標準添付。※2 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※3 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※4 ACアダプターは同梱していません。別途、CF-AA5713AJSが必要です。※5 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。バッテリーチャージャーで充電される場合は、本機専用のバッテリーチャージャーをお使いください。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/