

■TOUGHBOOK 20(CF-20) Windows 7モデルの主な仕様

品番		CF-20A0385KJ スタンダードモデル	CF-20A5193KJ NTTドコモ対応ワイヤレスWANモデル
OS*		Windows 7 Professional 64ビット(SP1適用済み)プレインストール済みモデル (Windows 10 Proダウングレード権行使) ^{*2}	
CPU		インテル® vPro™ テクノロジー採用 ^{*3} インテル® Core™ m5-6Y57 vPro™ プロセッサ1.10 GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.80 GHz)	
メインメモリ ^{*4}		4 GB ^{*5} LPDDR3 SDRAM	
ビデオメモリ ^{*4}		最大1647 MB(メインメモリと共用) ^{*6}	
グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィクス 515 (GPUに内蔵)	
SSD ^{*7}		128 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約30 GBを修復用領域、約300 MBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)	
表示方式	液晶	10.1型WUXGA(1920×1200ドット)(16:10)(AR処理 静電容量式マルチタッチパネル)	
	内部LCD ^{*8}	約1677 万色(1920 × 1200ドット)	
	外部ディスプレイ (HDMI) ^{*9}	タブレット部HDMI:65536 色 / 約1677 万色(最大1920 × 1200ドット) キーボード部HDMI:65536 色 / 約1677 万色(最大1920 × 1080ドット)	
無線LAN ^{*10}		インテル® Dual Band Wireless-AC 8260、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 ^{*11}	
ワイヤレスWAN		搭載されていません	ワイヤレスWAN モジュール内蔵(LTE対応) ^{*12}
LAN ^{*13} ^{*14}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2(本体(タブレット部)およびキーボード部)	
Bluetooth ^{*15}		Bluetooth v4.0	
サウンド機能		PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ		TPM(TCG V1.2準拠) ^{*16}	
PCカードスロット		搭載されていません	
カードスロット		microSDカードスロット ^{*17} (本体(タブレット部))、SDメモリーカードスロット ^{*18} (キーボード部) ドコモmini UIMカードスロット(microサイズ)	
インター	本体(タブレット部)	USB3.0ポート×1 ^{*19} 、HDMI出力端子 ^{*21} 、LANコネクタ ^{*13} 、拡張バスコネクタ(24ピン)×1、ヘッドセット端子(マイク入力 ^{*22} +オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャックM3 ^{*23})	
フェース	キーボード部	USB3.0ポート×2 ^{*19} 、USB 2.0ポート×1 ^{*20} 、LANコネクタ ^{*13} 、シリアルコネクタ ^{*13} 、HDMI出力端子 ^{*21} 、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)	
GPS		-	
GPS		GPS	
カメラ		フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:800万画素(内蔵オプション)	
キーボード		OADG準拠(85キー):キーピッチ18.5mm(横)/16.5mm(縦)	
ポインティングデバイス		静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)	
電源	ACアダプター ^{*24}	入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V対応	
	バッテリーパック	11.4 V(リチウムイオン)、公称容量 2720 mAh/定格容量 2600 mAh	
バッテリー	駆動時間 ^{*25}	約9時間(キーボード部のLAN有効設定時は約5時間駆動)	
	充電時間 ^{*26}	約2.5時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時) キーボード部にバッテリーを増設した場合:約2.5時間(電源オフ時)、約3.5時間(電源オン時)	
消費電力/エネルギー消費効率/達成率 ^{*27}		最大約60W ^{*28} /2011年度基準 S区0.020 AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電力抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W	
外形寸法(突起部除く)		幅272 mm × 奥行233 mm × 高さ33.5 mm(本体(タブレット部)は16.4mm)	
質量 ^{*29}		約1.76 kg(キーボード部含む)、約0.95 kg(本体(タブレット部)のみ)	
使用環境条件		温度:-10°C~50°C(IEC60068-2-1.2) ^{*30} 、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)	
導入済ソフトウェア		Adobe Reader、PC 情報ビューアー、Intel® PROSet/Wireless Software(無線LANの認証方式を拡張しています)、Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology、バッテリー残量表示修正ユーティリティ、手書きユーティリティ、Infinion TPM Professional Package ^{*31} 、Dashboard for Panasonic PC、リカバリーディスク作成ユーティリティ、PC情報ポップアップ、電源プラン拡張ユーティリティ、タッチスクリーンモード設定ユーティリティ、カメラユーティリティ、ネットセクター-Lite、マニュアル選択ユーティリティ、Wireless Manager mobile edition ^{*31} ^{*32} 、Intel® WiDi ^{*33} 、無線切り替えユーティリティ、クックブックマネージャー、ソフトウェアキーボード、Aptio セットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*35} 、PC-Diagnosticユーティリティ ^{*34} 、マニュアル選択ユーティリティ	
付属品		ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、スタイラスペン、ペン用ケーブル、専用布 等	

*上記の商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

*OSおよび導入済みソフトウェアは、お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。

※1 リカバリー機能を使っての再インストールは、インストールするOS(Windows 7 Professional(32ビット)またはWindows 7 Professional(64ビット))を選ぶことができます。Windows 7 ProfessionalとWindows 10の切り替えには別途リカバリーディスクが必要です。※2 お買い上げ時にインストールされているOSと、リカバリー機能を使ってインストールするOSを両方同時に使用することはできません。どちらかのOSをインストールしてご使用ください。※3 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー(インテル® AMT)の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの(AMT設定)で設定が必要です。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アイデンティティ・プロテクション・テクノロジー(インテル® IPT)をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。※4 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト、※5 メモリーの増設はできません。※6 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。※7 SSD容量は、GB=1,000,000,000 バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※8 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能を使用して約1677 万色表示を実現しています。※9 パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。※10 通信距離は2.4GHz帯(11b/g/n)チャンネルで見通し約50m、5GHz帯(11a/n/ac)チャンネルで見通し約30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。※11 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って無効に設定していることは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオフの状態でも無線LANの電源がオンで使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※12 受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵ワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、NTTドコモとの契約およびデータプランに対応したプロバイダーとの利用契約が必要です。FOMAカードで本機のワイヤレスWAN機能を使用することはできません。※13 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※14 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※15 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※16 必要に応じてTPM Professional Packageをインストールしてご使用ください。※17 microSDXC対応。容量2GBまでの当社製microSDメモリーカード、容量32GBまでの当社製microSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※18 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み(詳細な検証結果はホームページを参照ください)。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※19 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※20 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※21 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※22 コンデンサー型マイク内蔵をお使いください。※23 ミニジャック(M3)対応の全てのヘッドセットの動作を保証するものではありません。※24 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※25 JEITAバッテリー駆動時間測定法(Ver.2.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境、液晶の輝度・システム設定により変動します。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。※26 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電するに時間がかかる場合があります。※27 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キワ演算)で除したものです。達成率の表示は2011年度目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)です。※28 パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電のときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していただく、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大3.3 Wの電力を消費します。※29 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※30 高温環境・低温環境で使用する場合、直接触れないでください。高温環境・低温環境で使用する場合、周辺機器の一部は正常に動作しない場合があります。周辺機器の使用環境条件を確認してください。高温環境で継続的に使用すると製品寿命が短くなります。このような環境での使用は避けてください。低温環境で使用する場合、起動に時間がかかったり、バッテリー駆動時間が短くなったりの場合があります。また、バッテリー駆動の場合、起動時にディスプレイの予熱に電力を消費するため、バッテリー残量が少なくパソコンが起動しない場合があります。※31 使用時にセットアップする必要があります。※32 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクト無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。対応プロジェクト。詳細については当社プロジェクトのホームページをご確認ください。※33 お使いになるにはインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプター(市販品)が必要です。Intel® WiDiアダプターについては、インテルホームページ内のIntel® WiDi認定デバイスリストを参照ください。※34 記載ページのWiDiアダプター以外では正しく動作しないものがあります。※35 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。※36 リカバリーディスクから実行するユーティリティです。一般的にWindows 7、DOS/V用等と表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●「FOMA」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。)

品名	品番	希望小売価格(税抜)
ACアダプター ^{*1} ^{*2}	CF-AA6412CJS	10,000円
バッテリーパック ^{*3}	CF-VZSU0QJS	オープン価格 ^{*4}
バッテリーチャージャー(4連立)	CF-VCB201JS	オープン価格 ^{*4}
ハンドストラップ	CF-VST2011U	オープン価格 ^{*4}
保護フィルム	CF-VPF31U	オープン価格 ^{*4}

※1 同等品を本体に標準添付。※2 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。※3 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。バッテリーチャージャーで充電される場合は、本機専用のバッテリーチャージャーをお使いください。※4 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

- コンピュータの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html
- 無線LANご使用時のセキュリティについて http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/



PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。
基準:適合製品および環境性能レーティングの詳細は、
http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.htmlをご覧ください。

★★★ V13

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準率を100%以上達成しています。