

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows.

■TOUGHBOOK H1の主な仕様

品 番	CF-H1ADBAZJJ		CF-H1ADBBZJJ		CF-H1ADBAZCJ		CF-H1ADBBZCJ	
			バーコードリーダー内蔵				バーコードリーダー内蔵	
OS※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (XPダウングレード権含む)				Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 XPダウングレードサービス (XP タブレットプレインストール) 済み※2			
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ-Z540 2次キャッシュメモリー※3 512 KB、動作周波数 1.86 GHz、フロントサイド・バス 533 MHz							
メインメモリー※3・チップセット	標準1GB DDR2 SDRAM (最大1GB)・インテル®システムコントローラーハブ							
ビデオメモリー※3	最大256MB(メインメモリーと共用)※4							
HDD※5	80 GB (Serial ATA対応)							
表示方式	液晶	10.4型TFTカラー液晶XGA (AR処理デュアルタッチ機能付き)						
	内部LCD表示	1024×768ドット (65,536色/約1677万色)※6						
無線LAN※7	インテル® Wi-Fi Link 5100 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g準拠、IEEE802.11nドRAFT2.0準拠※8 (WPA2-AES/ TKIP対応、Wi-Fi準拠)							
Bluetooth	Bluetooth® Ver.2.0+EDR/Class1							
サウンド機能	PCM音源 (24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー							
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)※9							
インターフェース	拡張バスコネクタ(クレードル接続用)、カメラ(オートフォーカス2.0Mピクセル)、RF-IDリーダー/非接触スマートカードリーダー (ISO15693、Mifare、ISO14443 TypeA/B)、指紋認証センサー							
	—		2次元バーコードリーダー※10		—		2次元バーコードリーダー※10	
電源	ACアダプター※11 (AC100V~240V[50Hz/60Hz]電源コードは100V専用・出力DC16.0V、3.75A)							
バッテリー	駆動時間※12	約8時間						
	充電時間※13	約7時間 (電源オフ時)/約13時間 (電源オン時)						
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※14	最大約30W※15・2007年度基準区分0.00081 ●AA							
外形寸法	幅264mm×奥行268mm×高さ58-34mm (ストラップ除く)							
質量※16	約1.5 kg (ストラップ含む)							
使用環境条件	温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)							
導入済ソフトウェア※1	Adobe Reader、PC情報ビューアー、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Intel® PROSet/Wireless Software、無線切り替えユーティリティ、Bluetooth® Stack for Windows® by TOSHIBA、Infineon TPM Professional Package※9、Panasonic Dashboard、クリーニングユーティリティ、アプリケーションボタン設定ユーティリティ							
付属品	プロダクトリカバリー-DVD-ROM 2枚(Windows Vista用/Windows XP Tablet用※17) ※18、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等							

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施しています。)

品 名	品 番	希望小売価格 (税込)
バッテリーパック※19※20	CF-VZSU53JS	15,750円(税抜15,000円)
ACアダプター※20	CF-AA1632AJS	10,500円(税抜10,000円)
クレードル(2連式バッテリーチャージャー付)※21	CF-VEBH11U	オープン価格※22
バッテリーチャージャー(4連式)※21	CF-VCBU11U	オープン価格※22
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円(税抜16,000円)

※19 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。指定のバッテリーチャージャーをお使いください。※20 同等品を本体に標準添付。※21 CF-H1本体に付属のACアダプターを使用。※22 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

*商品はオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

仕様及び意匠につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

※1 お買い上げ時にインストールされているOSまたは本製品に付属のプロダクトリカバリー-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 年間25台以上購入をご予定の場合、本機はWindows Vista Businessモデルをご購入されたお客様に代わって、Windows XP Tablet PC Edition 2005 with SP3をインストールしてご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー-DVD-ROMをお使いください。※3 メモリー容量は1 MB=1,048,576 バイト。1 GB=1,073,741,824バイト。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。※5 ハードディスクドライブ容量は1 GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※6 グラフィックアクセラレーターのデザリング機能により実現。※7 有効距離は802.11b/g/n見通し50 m、802.11a 見通し30mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。※8 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。※9 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※10 1次元バーコードも読み取り可能です。※11 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※12 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。※13 バッテリー2パック装備の場合。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。また完全放電したバッテリーを充電する場合は時間がかかる場合があります。※14 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※15 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約0.9W。※16 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※17 Windows XP Tabletダウングレード用リカバリー-DVDを付属。※18 XP Tabletダウングレードサービスモデルについては、修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XP Tabletダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。

*一般的にWindows Vista/XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。