

対応機種一覧表

ロゴ転送ソフトウェア

Logo Transfer Software

- 2022 年 4 月現在 -

本ソフトウェアを使用するにあたり、必要なプロジェクターへの設定項目、および使用できる機能がプロジェクターの機種によって異なります。以降の表でご確認のうえ、ご使用ください。

機種一覧

PT-D10000**	14	PT-DX100	8
PT-D12000	11	PT-DX500	13
PT-D4000	15	PT-DX610	12
PT-D5000	12	PT-DX800	12
PT-D5700	15	PT-DX810	12
PT-D6000	12	PT-DX820	8
PT-DS100XE**	12	PT-DZ10K	8
PT-DS12K	8	PT-DZ110XE**	12
PT-DS20K	8	PT-DZ12000	11
PT-DS20K2	8	PT-DZ13K	8
PT-DS8500	12	PT-DZ16K	8
PT-DW100	11	PT-DZ16K2	8
PT-DW10000**	14	PT-DZ21K	8
PT-DW105XEA*	12	PT-DZ21K2	8
PT-DW11K	8	PT-DZ570	13
PT-DW17K	8	PT-DZ6700	12
PT-DW17K2	8	PT-DZ6710	12
PT-DW5100	15	PT-DZ680	12
PT-DW530	13	PT-DZ770	12
PT-DW6300	12	PT-DZ780	8
PT-DW640	12	PT-DZ870	8
PT-DW730	12	PT-DZ8700	12
PT-DW740	12	PT-EW530	20
PT-DW750	8	PT-EW540	18
PT-DW830	8	PT-EW550	19
PT-DW8300	12	PT-EW551*	19
PT-DW90XE**	12	PT-EW630	20

(つづく)

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応していません。

* の付いている機種は日本では販売していません。

** の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

機種一覧

(つづき)

PT-EW640	18	PT-LW336*	16
PT-EW650	19	PT-LW376	16
PT-EW651*	19	PT-LX22*	30
PT-EW730	18	PT-LX26*	30
PT-EX12K	21	PT-LX26H	30
PT-EX16K	21	PT-LX30H	30
PT-EX500	20	PT-LZ370	29
PT-EX510*	18	PT-MW530	8
PT-EX520*	19	PT-MW630	8
PT-EX521*	19	PT-MW730	8
PT-EX600	20	PT-MZ10K	8
PT-EX610	18	PT-MZ13K	8
PT-EX620	19	PT-MZ16K	8
PT-EX621*	19	PT-MZ570	8
PT-EX800	18	PT-MZ670	8
PT-EZ57*	19	PT-MZ680	8
PT-EZ570	20	PT-MZ770	8
PT-EZ580	18	PT-MZ780	8
PT-EZ590	19	PT-MZ880	8
PT-EZ591*	19	PT-RCQ10	7
PT-EZ770	18	PT-RCQ80	7
PT-FRQ50	6	PT-RQ13K	8
PT-FRQ60	6	PT-RQ22K	8
PT-FRZ50	8	PT-RQ32K	8
PT-FRZ55	8	PT-RQ35K	5
PT-FRZ60*	8	PT-RQ50K	4
PT-FW430	27	PT-RS11K	8
PT-FW530	19	PT-RS20K	8
PT-FX400	27	PT-RS30K	8
PT-FX500*	19	PT-RW330	10
PT-FZ570	19	PT-RW430	10
PT-LB1	31	PT-RW620	8
PT-LB1V	31	PT-RW630	8
PT-LB2	31	PT-RW730	8
PT-LB2V	31	PT-RW930	8
PT-LB3	31	PT-RX110	8
PT-LB306*	17	PT-RZ120	8
PT-LB356*	16	PT-RZ12K	8
PT-LB386*	16	PT-RZ16K	8
PT-LB426	16	PT-RZ21K	8
PT-LB75V	32	PT-RZ31K	8
PT-LB78V	32	PT-RZ34K	5
PT-LB90	32	PT-RZ370	10
PT-LB90NT	31	PT-RZ470	10
PT-LW25H	30	PT-RZ475	10

(つづく)

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。

* の付いている機種は日本では販売していません。

** の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

機種一覧

(つづき)

PT-RZ570	8	PT-VW545N	22
PT-RZ575	8	PT-VX400	26
PT-RZ660	8	PT-VX400NT	26
PT-RZ670	8	PT-VX405*	24
PT-RZ690	8	PT-VX406*	23
PT-RZ770	8	PT-VX41	26
PT-RZ790*	8	PT-VX410*	23
PT-RZ870	8	PT-VX415N	23
PT-RZ890	8	PT-VX42*	23
PT-RZ970	8	PT-VX420*	23
PT-RZ990*	8	PT-VX421*	23
PT-ST10	31	PT-VX425N	23
PT-SW280A*	28	PT-VX430	23
PT-SX300A*	28	PT-VX45*	24
PT-SX320A*	28	PT-VX46*	23
PT-TW230	30	PT-VX50*	23
PT-TW231R	30	PT-VX500	24
PT-TW380*	16	PT-VX501*	24
PT-TW381R	16	PT-VX505N	24
PT-TX350*	16	PT-VX51*	22
PT-TX440*	16	PT-VX510	24
PT-VMW50	19	PT-VX60*	23
PT-VMW51	19	PT-VX600*	23
PT-VMW60*	19	PT-VX605N	23
PT-VMW61*	19	PT-VX61*	22
PT-VMZ40*	19	PT-VX610	22
PT-VMZ41*	19	PT-VX615N	22
PT-VMZ50	19	PT-VZ470*	23
PT-VMZ51	19	PT-VZ570*	23
PT-VMZ51S*	19	PT-VZ575N	23
PT-VMZ60	19	PT-VZ580*	22
PT-VMZ61	19	PT-VZ585N	22
PT-VMZ71	19	TH-D10000	14
PT-VW330	26	TH-DW10000	14
PT-VW340*	23		
PT-VW345N	23		
PT-VW350*	23		
PT-VW355N	23		
PT-VW360	23		
PT-VW430	24		
PT-VW431D	25		
PT-VW435N	24		
PT-VW440	24		
PT-VW530*	23		
PT-VW535N	23		
PT-VW540*	22		

“機種一覧”に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。

* の付いている機種は日本では販売していません。

** の付いている機種は海外品番です。日本国内での品番は異なります。

■PT-RQ50K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / E / X / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度 (bps)	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 2048 × 1080 ドット	
	色数	最大 16777216 色 (24bit カラー)	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-RQ35K / PT-RZ34K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / E / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度 (bps)	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 1920 × 1200 ドット	
	色数	最大 16777216 色 (24bit カラー)	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-FRQ60

■ PT-FRQ50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / T / (無記号)、キャビネット色：B / W

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度 (bps)	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 1920 × 1080 ドット	
	色数	最大 16777216 色 (24bit カラー)	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-RCQ10 / PT-RCQ80

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / E / J / X / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、
キャビネット色：B / W

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	×	
	通信速度 (bps)	×	
	パリティ	×	
	プロジェクター ID	×	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	—	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	—	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 1920 × 1200 ドット	
	色数	最大 16777216 色 (24bit カラー)	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この色数となるよう自動的に変換します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	以下の形式には対応していません。 トップダウン、透過データ
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-RQ32K / PT-RZ31K / PT-RS30K
 ■ PT-RQ13K
 ■ PT-RQ22K / PT-RZ21K / PT-RS20K
 ■ PT-RZ12K / PT-RS11K
 ■ PT-RZ16K
 ■ PT-RZ990 / PT-RZ890 / PT-RZ790 / PT-RZ690
 ■ PT-RZ120 / PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ870 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620
 ■ PT-RZ670 / PT-RW630
 ■ PT-FRZ60 / PT-FRZ50 / PT-FRZ55
 ■ PT-RZ575 / PT-RZ570
 ■ PT-DZ21K2 / PT-DS20K2 / PT-DW17K2 / PT-DZ16K2
 ■ PT-DZ21K / PT-DS20K / PT-DW17K / PT-DZ16K
 ■ PT-DZ13K / PT-DS12K / PT-DW11K / PT-DZ10K
 ■ PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100
 ■ PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820
 ■ PT-MZ16K / PT-MZ13K / PT-MZ10K
 ■ PT-MZ880 / PT-MZ780 / PT-MZ680
 ■ PT-MZ770 / PT-MW730 / PT-MZ670 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：A / D / E / J / T / U / X / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、キャビネット色：B / K / W / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ（横×縦）	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成（ビットマップをロード）時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-RZ475
 ■ PT-RZ470 / PT-RW430
 ■ PT-RZ370 / PT-RW330

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)、キャビネット色：K / W / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	×	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■ PT-DZ12000 / PT-D12000 / PT-DW100

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	○	
	スタンバイ	○	ただしネットワークスタンバイがオフの場合は LAN 接続による転送はできません。
	クーリング中	○	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	○	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	2	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-DZ8700 / PT-DS8500 / PT-DW8300 / PT-DZ110XE / PT-DS100XE / PT-DW90XE / PT-DW105XEA
 ■ PT-DZ770 / PT-DW740 / PT-DX810
 ■ PT-DZ680 / PT-DW640 / PT-DX610
 ■ PT-DZ6710 / PT-DZ6700 / PT-DW6300 / PT-D6000 / PT-D5000
 ■ PT-DW730 / PT-DX800

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、
 キャビネット色：S / K / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	× *1	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: PT-DZ110XE、PT-DS100XE、PT-DW90XE、PT-DW105XEA、PT-DZ770、PT-DW740、PT-DX810 のみ LAN 接続できます。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-DZ570 / PT-DW530 / PT-DX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	通常 ALL、1 ~ 6 が使用可能です。
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ TH-DW10000 / TH-D10000 / PT-DW10000 / PT-D10000

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	○	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	○	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	○	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	2	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-D5700 / PT-D4000 / PT-DW5100

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / U / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 640 × 200 ドット	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-LB426 / PT-LB386 / PT-LB356 / PT-LW376 / PT-LW336

■ PT-TW381R / PT-TW380 / PT-TX440 / PT-TX350

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / T / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-LW376、PT-LW336、PT-TW381R、PT-TW380 のみ背景色指定可能

■PT-LB306

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：(無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクター との接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティー パスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後の パスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後の パスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして 指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティー画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での 表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■ PT-EZ770 / PT-EW730 / PT-EX800

■ PT-EZ580 / PT-EW640 / PT-EX610 / PT-EW540 / PT-EX510

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / Z / T / （無記号）、レンズ有無：L / （無記号）

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	× *1	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: PT-EZ770、PT-EW730、PT-EX800 のみ LAN 接続できます。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-EZ590 / PT-EW650 / PT-EW550 / PT-EX620 / PT-EX520 / PT-EZ57
 ■ PT-EZ591 / PT-EW651 / PT-EW551 / PT-EX621 / PT-EX521
 ■ PT-FZ570 / PT-FW530 / PT-FX500
 ■ PT-VMZ71 / PT-VMZ61 / PT-VMZ51 / PT-VMZ51S / PT-VMZ41 / PT-VMW61 / PT-VMW51
 ■ PT-VMZ60 / PT-VMZ50 / PT-VMZ40 / PT-VMW60 / PT-VMW50

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：A / D / J / T / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)、
キャビネット色：B / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200, 38400	
	パリティ	NONE, ODD, EVEN	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ ^{*1}	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-EZ590、PT-EW650、PT-EW550、PT-EZ57、PT-EZ591、PT-EW651、PT-EW551、PT-FZ570、PT-FW530、PT-VMZ71、PT-VMZ61、PT-VMZ51、PT-VMZ51S、PT-VMZ41、PT-VMW61、PT-VMW51、PT-VMZ60、PT-VMZ50、PT-VMZ40、PT-VMW60、PT-VMW50 のみ背景色指定可能

■ PT-EZ570 / PT-EW630 / PT-EX600 / PT-EW530 / PT-EX500

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / EP / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル、ネットワーク)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-EZ570、PT-EW630、PT-EW530 のみ背景色指定可能

■ PT-EX16K
■ PT-EX12K

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 64	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	×	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■ PT-VZ585N / PT-VW545N / PT-VX615N
 ■ PT-VZ580 / PT-VW540 / PT-VX610 / PT-VX61 / PT-VX51

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / K / K1 / T / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	○	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	最大 1024 × 768 ドット	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	○	拡大率は縦横独立に x1, x2, x4, x8 を指定可能です。 ただしパネル解像度を超える指定はできません。
表示位置	任意の位置に表示する	○	映像がはみ出さない位置までの指定が可能です。

■ PT-VZ575N / PT-VW535N / PT-VX605N
 ■ PT-VZ570 / PT-VW530 / PT-VX600 / PT-VX406 / PT-VX46 / PT-VX60 / PT-VX50
 ■ PT-VZ470
 ■ PT-VW360 / PT-VX430
 ■ PT-VW355N / PT-VX425N
 ■ PT-VW350 / PT-VX420 / PT-VX421
 ■ PT-VW345N / PT-VX415N
 ■ PT-VW340 / PT-VX410 / PT-VX42

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / EA / J / T / Z / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	× *1	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *2	
	パリティ	NONE *2	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: PT-VX406、PT-VX46、PT-VW360、PT-VX430 のみ LAN 接続できます。

*2: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-VZ575N、PT-VW535N、PT-VZ570、PT-VW530、PT-VZ470、PT-VW360、PT-VW355N、PT-VW350、PT-VW345N、PT-VW340 のみ背景色指定可能

■ PT-VW440 / PT-VX510

■ PT-VW435N / PT-VW430 / PT-VX505N / PT-VX501 / PT-VX500 / PT-VX405 / PT-VX45

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / EP / KEA / U / （無記号）

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	× ^{*1}	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
	パリティ	NONE ^{*2}	
	プロジェクター ID	— ^{*2}	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ネットワーク)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも“×”であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: PT-VX405、PT-VX45 のみ LAN 接続できます。

*2: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ ^{*1}	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-VW440、PT-VW435N、PT-VW430 のみ背景色指定可能

■PT-VW431D

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ネットワーク)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■ PT-VW330 / PT-VX400NT / PT-VX400 ■ PT-VX41

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / EP / （無記号）

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ネットワーク)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-VW330 のみ背景色指定可能

■ PT-FW430 / PT-FX400

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■ PT-SW280A / PT-SX320A / PT-SX300A

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 ー：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ～ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 ー：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	ー	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-SW280A のみ背景色指定可能

■PT-LZ370

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	ALL, 1 ~ 6	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	191 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	○	
画面効果	透過色指定	○	左上隅画素の色を透過色にします。
	背景色指定	○	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■ PT-LW25H / PT-LX30H / PT-LX26H / PT-LX26 / PT-LX22
 ■ PT-TW231R / PT-TW230

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / （無記号）

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600, 19200	AMX D.D. が On の場合、9600 にて動作。 AMX D.D. が Off の場合、19200 にて動作。
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ネットワーク)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	○	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	○ *1	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

*1: PT-LW25H、PT-TW231R、PT-TW230 のみ背景色指定可能

■ PT-LB90NT

■ PT-LB3 / PT-LB2V / PT-LB2 / PT-LB1V / PT-LB1 / PT-ST10

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	—	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	×	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	

■ PT-LB90 / PT-LB78V / PT-LB75V

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

【通信・転送】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

条件／状態／方法			備考
プロジェクターとの接続方法	LAN 接続	×	
	シリアル接続	○	
	通信速度 (bps)	9600 *1	
	パリティ	NONE *1	
	プロジェクター ID	— *1	
電源状態	電源オン	×	
	スタンバイ	○ (スタンバイモード：ノーマル)	
	クーリング中	×	
	電源オン処理中	×	
セキュリティパスワード設定	オンかつスタンバイ状態	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力画面表示中	×	
	オンかつ電源オン直後のパスワード入力後	×	

すべての条件において、各条件の該当する状態が 1 つでも “×” であるプロジェクターに対しては送受信できません。

*1: この値を変更することはできません。

【ロゴデータ】

○：可能 ×：不可 —：機能なし

項目	機能	制限事項／対応可否	備考
ロゴ	サイズ (横×縦)	1024 × 768 ドットのみ	
	色数	192 色	新規作成 (ビットマップをロード) 時に、この値を超える色数はこの値以下になるよう自動的に減色します。
	ユーザーロゴとして指定できる個数	1	
	ファイル形式	ビットマップ形式	
用途	スタートアップ	○	
	無信号	—	
	セキュリティ画面	—	
画面効果	透過色指定	×	
	背景色指定	×	
拡大	プロジェクター側での表示拡大機能	×	
表示位置	任意の位置に表示する	×	